

Vielen Dank für den Kauf dieser LED Qualitätslupenlampe.
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

TECHNISCHE DATEN	
	
BESCHREIBUNG	LED Lupenlampe mit Dimmer Funktion
HERSTELLER-REFERENZ	LC8090LED
ERHÄLTICHE SPANNUNGEN	220V & 240V, 50Hz
LUPE	125mm (5") Durchmesser Glaslinse - austauschbar
VERGRÖßERUNG	3 Dioptrie Linse / 1.75-fache Vergrößerung & 5 Dioptrie Linse / 2.25-fache Vergrößerung
SONNENSCHUTZDECKEL	eingebaute Sonnenschutzklappe
GRIFF	Eingebauter Griff
LED LICHT SPEZIFIKATION	90 Stück dimmbare SMD LEDs = 1 - 9w; 3200 - 5400 Kelvin; CRI > 80; 100 - 800lm;
LEBENSDAUER	Energieeffizient; Über 10,000 Gebrauchsstunden
ARM AUSLEGER	125cm (50") Maximum
KABELLÄNGE	1.5m
TISCHKLEMME	Tischklemme enthalten - Klemmweite bis 65mm

GEBRAUCH
1. Klemmen Sie die enthaltene Tischklemme an eine feste horizontale Tischplatte mit einer Dicke bis zu 65mm. Ideal für Haushaltstische, Schreibtische und Werkbänke.
2. Stecken Sie das Ende der Lampe in die Bohrung der Klemme.
3. Stecken Sie den 220V oder 240V Stecker in eine konventionelle elektrische Steckdose.
4. Schalten Sie die Lampe an dem ON/OFF Schalter oben auf der Lampe ein. Nun ist die Lampe fertig zum Gebrauch.
5. Stellen Sie den Lampenkopf in die Position, wie Sie es benötigen und ziehen Sie dann die Feststellschraube an.

AUSTAUSCH DER LINSE

Sie können das Objektiv für Reinigungszwecke entfernen oder durch eine 5 Dioptrie / 2.25-fache Vergrößerung ersetzen:
Linse enthalten

1. Schalten Sie die Lampe aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
2. Drehen Sie den Plastiklinsenhalter gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie das Objektiv vorsichtig
3. Bringen Sie das Objektiv wieder an und drehen Sie den Kunststoff-Objektivhalter im Uhrzeigersinn, um ihn zu fixieren

WICHTIG! - SICHERHEITSANWEISUNGEN

WARNUNG: Bei Nutzung elektrischer Geräte müssen wichtige Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Personenverletzungen zu vermeiden.

BITTE LESEN SIE DAS FOLGENDE SORGFÄLTIG:

1. Gebrauch nur in geschlossenen a. Raumtemperatur zwischen -5 und +40 Grad Celsius
b. Luftfeuchtigkeit: Höchstens 95%
2. Setzen Sie die Lampe niemals a. a. Hohen Temperaturen
b. Wasser, Dampf oder Nebelumgebungen
c. Aggressiven, ätzenden oder brennbaren Flüssigkeiten oder gashaltigen / explosiven Umgebungen
d. Direkter Sonneneinstrahlung
3. Niemals das Kabel missbrauchen. Niemals die Lampe am Kabel tragen oder am Kabel ziehen um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Das Kabel von Hitze, Öl oder scharfen Objekten fernhalten
4. Trennen Sie die Lampe von der Stromquelle, wenn nicht in Gebrauch.
5. Versuchen Sie niemals, die Lampe zu zerlegen oder zu reparieren, es sei denn Sie sind qualifizierter Elektriker.

CE Konformitätserklärung

wir erklären, dass dieses Produkt folgenden Normen entspricht: EN60598-2-4:1997; EN60598-1:2015; EN62493:2010 der Niedervolt-Richtlinie 2006/95/EC.
Ebenso entspricht es den Testspezifikationen unter 2014/30/EU

Shesto Limited
3 Century Court
Tolpits Lane
Watford
WD18 9RS, UK

Tel: +44 208 451 6188
Fax: +44 208 451 5450
WEB: www.light-craft.co.uk



RoHS konform